

ЗАМЕНА ЭКЛЗ на WAB-04RK

Для выполнения всех операций с ЭКЛЗ переключатель режимов необходимо перевести в положение ЭКЛЗ.

Для распечатки итогов активизации ЭКЛЗ необходимо нажать цифровую клавишу [6] (ключ замка переключения режимов в положении ЭКЛЗ).

Дата и время (коррекция)

Ключ в положении **ВЫКЛ.**

На дисплее время, **ИТОГ**, набрать нужное время, **ИТОГ**.

Ключ - в положение **ОТЧ**,

на дисплее О 1-7 (**х-отчеты**),

нажать **СТОРНО**, на дисплее Г1-5,

нажать **3** (дата), на дисплее дата, набрать дату, **ИТОГ**,

на дисплее С-00, нажать **00**.

Регистрация продажи

Ключ - в положение **РЕГ**,

на дисплее 0.00,

набрать 111, **отдел 1**, нажать **ИТОГ**.

Отчеты (X,Z)

Ключ - в положение **ОТЧ**,

на дисплее О 1-7 (**х-отчеты**),

нажать **СТОРНО**, на дисплее Г1-5,

нажать **2** (**отчет с гашением Z**) - идет печать,

на дисплее С-00, нажать **00**.

Отчеты по ЭКЛЗ

Ключ - в положение **ЭКЛЗ**,

на дисплее Е1-9,

нажать **4** (по сменам), **ИТОГ**, ввести начальную смену, **ИТОГ**,

ввести конечную смену, **ИТОГ**, на дисплее 0-1,

нажать **1**(краткий), **ИТОГ**.

Закрытие архива ЭКЛЗ

(вскрытие корпуса ККМ).

Иницируется последовательным нажатием кнопок [00] и [X] при нажатой микрокнопке **К** на системной плате. При этом на принтере распечатывается следующее предупреждение:

ЗАКРЫТИЕ АРХИВА

а на дисплеях появляется запрос: С-00

Чтобы отказаться от закрытия архива ЭКЛЗ необходимо нажать кнопку [СБРОС].

Закрытие архива производится по клавише [00], при этом на принтере печатается строка:

АРХИВ ЗАКРЫТ

Выключить ККМ (выдернуть шнур из сети).

Далее производится замена блока ЭКЛЗ.

Включить ККМ, проверить дату и время.

Активизировать ЭКЛЗ.

Активизация ЭКЛЗ.

(Количество активизаций ЭКЛЗ на одной и той же ККМ не может быть больше 20!)
Перед заменой блока ЭКЛЗ необходимо провести операцию закрытия архива ЭКЛЗ.
Активизация ЭКЛЗ производится по нажатию цифровой клавиши [9] (ключ замка переключения режимов в положении ЭКЛЗ). После завершения процесса активизации происходит распечатка итога активизации.

Далее пробить 1.11 руб., снять Z-отчет и отчет по сменам из ЭКЛЗ.

На этом все.

13 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ККМ «WAB 04RK»

3.8. Закрытие архива ЭКЛЗ.

Закрытие архива ЭКЛЗ инициируется последовательным нажатием кнопок [00] и [X] при нажатой микрокнопке К на системной плате. При этом на принтере распечатывается следующее предупреждение:

????????????????????

ЗАКРЫТИЕ АРХИВА

????????????????

а на дисплеях появляется запрос:

C-00

Чтобы отказаться от закрытия архива ЭКЛЗ необходимо нажать кнопку [СБРОС].

Закрытие архива производится по клавише [000], при этом на принтере печатается строка:

АРХИВ ЗАКРЫТ

**ВНИМАНИЕ!!! ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ЭКЛЗ – НЕОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС,
ВЛЕКУЩИЙ ЗА СОБОЙ БЕЗУСЛОВНУЮ ЗАМЕНУ ЭКЛЗ НА НОВУЮ.**