

Ошибки 250

Дисп./ПУ	Внешнее проявление	Пояснение сообщения	Действия по устранению	Примечания
Дисп.	Ошибка о0 (+звук.сообщение)	Переполнение. Превышен лимит ежедневного ГРОСС- ИТОГА	Нажать СБРОС и провести отчёты с гашением (в режиме Z - нажать клавишу ПОДИТОГ)	Кассир!
Дисп.	Ошибка о1 (+звук.сообщение)	Нарушена последовательность действий	Нажать СБРОС, продолжить работу	Кассир!
Дисп.	Ошибка о2 (+звук.сообщение)	Ввод неправильного пароля доступа к ФП	Нажать СБРОС и ввести правильный пароль доступа к ФП	Механик! Налоговый инспектор!
Дисп.	Ошибка о3 (+звук.сообщение)	Произведено уже 3000 записей Z-отчётов в ФП	Заменить блок фискальной памяти (Возможно только чтение фискальных отчётов!)	Механик!
Дисп.	Ошибка о4 (+звук.сообщение)	Прошло более 24-х часов, с момента первой регистрации покупки	Нажать СБРОС и провести ежедневный Z-отчёт, разблокировав ККМ!	Кассир!
Дисп.	Ошибка о5 (+звук.сообщение)	Сбой записи-чтения при обращении к ФП после 3-х проверок!	Заменить блок фискальной памяти (Возможно только чтение фискальных отчётов!)	Механик!
Дисп.	Ошибка о6 (+звук.сообщение)	Фискальная память отключена	Подключить ФП, проверить соединения ФП с платой процессора	Механик!
Дисп.	Ошибка о7 (+звук.сообщение)	Дисплей отключён	Подключить дисплей, проверить соединения дисплея с пл. процессора	Механик!
Дисп.	Ошибка о8 (+звук.сообщение)	Нет бумаги	Нажать СБРОС и заправить бумажную ленту в принтер	Кассир!
Дисп.	Ошибка о9 (+звук.сообщение)	Отключён принтер или замята бумажная лента в принтере	Подключить принтер, (устранить сбой принтера), поправить бумажную ленту	Кассир!
Дисп.	Ошибка о10 (+звук.сообщение)	Сбой ОЗУ, несанкционированная замена ФП	Провести технологическое обнуление (после проверки питания ОЗУ и смены ФП)	Механик!
ПУ	=ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ=	Сообщение при каждом включении	Нормальное сообщение при каждом включении ККМ	Кассир!
ПУ	=Ошибка записи фиск. памяти=	Сбой записи-чтения при обращении к ФП	Заменить блок фискальной памяти!	Механик!

Дополнение для К

- 11 - ЭКЛЗ отключена (отсоединена) от ККМ. Эта ошибка сопровождается печатью на принтере сообщения : **ПОДКЛЮЧИТЕ ЭКЛЗ**;
- 12 - авария ЭКЛЗ;
- 14 - закройте архив: сообщение о необходимости закрытия архива ЭКЛЗ и её последующей замене;
- 15 - 1. В соединённой с ККМ ЭКЛЗ закрыт архив;
2. Для проведения перерегистрации замените ЭКЛЗ.
- 16 - ЭКЛЗ не активизирована.