

«Ока-102Ф» Краткая И Н С Т Р У К Ц И Я для кассира

Режим кассира

Нажатием клавиши “КР” выбрать режим регистрации (на табло “Р”).

1. Оформление одной покупки

Ввести стоимость товара на белых цифровых клавишах.

Нажать серую клавишу секции .

Нажать “ИТОГ”.

2. Одинаковые продажи в одном чеке .

Ввести количество товара и нажать клавишу “Х”.

Ввести цену товара и нажать клавишу секции.

Нажать “ИТОГ”.

3. Оформление продаж разного товара.

Ввести стоимость первого товара.

Нажать секционную клавишу.

Ввести стоимость следующего товара.

Нажать секционную клавишу и т.д.

Нажать клавишу “ИТОГ”.

4. Вычисление сдачи.

Пробить последнюю покупку (последнее нажатие секционной клавиши).

Ввести сумму, полученную от покупателя.

Нажать “ИТОГ”. На чеке печатается “итог” и сумма “сдачи”.

5.Отмена продажи внутри чека.

Отменить можно 5 последних регистраций на чеке, нажимая последовательно клавишу “СТ”. При этом отменяется последняя регистрация.

Режим отчетов

1. Утром необходимо снять отчет по нарастающему итогу:

Установить нажатием клавиши “КР” режим “П”.

Нажать клавишу ”2” (белую) и клавишу “ПИ”.

Данные из отчета записать в журнал кассира-операциониста.

(номер отчета и сумма на начало рабочего дня)

2. Вечером необходимо снять отчет за день и отчет по нарастающему итогу:

Установить нажатием клавиши “КР” режим “П”.

а). Нажать последовательно ”1” (белую) , “АН”, “ИТОГ”.

Нажать еще раз клавишу “ИТОГ”. При появлении на индикаторе запроса “Г.С?” и нажать еще раз клавишу “ИТОГ”.

Данные из отчета записать в журнал кассира-операциониста.

(номер отчета и сумма выручки за день)

б). Нажать клавишу ”2” (белую) и клавишу “ПИ”.

Данные из отчета записать в журнал кассира-операциониста.

(итоговая сумма на конец рабочего дня)

3. В течение дня для просмотра выручки можно снять отчет кассира:

Установить нажатием клавиши “КР” режим “П”;

Нажать клавишу ”1” (белую). Нажать клавишу “ПИ”. Распечатается отчет.

Примечание:

При выдаче на дисплей сообщения ”СО Г.П.” , необходимо:

нажать клавиши “С” затем “ИТОГ”; перевести ККМ в режим “П”

нажатием клавиши “КР”; нажать клавишу “#” , распечатается отчет,

затем высветится “Г.С.”; нажать “ИТОГ”.

Сообщения оператору на дисплее:

СО - ошибка оператора, СО ГС – закрыть смену,

НБ – нет бумаги.

Установка времени -

Установить режим “П”. Нажать клавишу ”2” (на цифровой клавиатуре).

Нажать клавишу “ИТОГ”. На индикаторе горит время. На цифровой клавиатуре набираем текущее время. Нажимаем “ИТОГ”, затем еще раз “ИТОГ”.

Автор: ЦТО ООО «СКОП-96» г.Дзержинск