

АМС-100К (2500 фиск. отч.)

ФО: КЗ - 3Т - «Н» - 3Т - «ЗПР-3» - (пароль ГНИ) - ВВ - «F1» - + + - «F3П» - (если сокращённый - нажать = , «F3С») - «d1» - (нач.дата) - ВВ - «d2» - (кон.дата) - ВВ (По сменам - F2)

Закр.архива: КР - «0» - КЗ - КЛ - «ЗПР-7» - (пароль техника) - ВВ - «АЕ» - - - «ЗА» - ВВ

Акт. ЭКЛЗ: КР - «0» - КЗ - КЛ - «ЗПР-7» - (пароль техника) - ВВ - «АЕ» - ВВ

Отчёты ЭКЛЗ: КЗ - 2В - «ЗПР-2» - ВВ - «.....» - + + + - «ЕЗП» - - = - «ЕЗС» - ВВ - «d1» - (нач.дата) - ВВ - «d2» - (кон.дата) - ВВ

Z-отчёт: КЗ - 2В - ВВ - ВВ

Время: КР - 2В - (ЧЧ-ММ) - ВВ - КР

АМС-101К (2200 фиск. отч.)

ФО: РЕЖИМ-«Код режима?» - 20 ИТ - (пароль ГНИ) - ИТ + (нач. дата) - ИТ - (кон.дата) ИТ.

Закр.архива: РЕЖИМ-«Код режима?» 19 ИТ - ИТ - = (отчёт не печатает)

Акт. ЭКЛЗ: ВКЛ - ИТ - = - ИТ - ИТ - ИТ - (рег.номер) - (.) - + - (ИНН) - (.) - ИТ - ИТ - ИТ.

Отчёты ЭКЛЗ: РЕЖИМ-«Код режима?» - 16 - ИТОГ - ИТОГ - + + + + (Отчёт по датам сокр.) - ИТОГ - (нач. дата) - ИТОГ - (кон.дата) ИТОГ.

Z-отчёт: РЕЖИМ- 01 - ИТОГ - + (до ГАШЕНИЕ) ИТОГ - =

Время: РЕЖИМ - 04 - ИТОГ - (ЧЧ-ММ) - ИТОГ.

АМС-110К (2010 фиск. отч.)

ФО: РЕЖИМ-01-ИТОГ - найти клавишей + «Отчёт F по датам сокр.» - ИТОГ-ИТОГ-(пароль ГНИ) - ИТОГ-(нач. дата) - ИТОГ - (кон.дата) ИТОГ.

Закр.архива: РЕЖИМ-19-ИТОГ-(пароль ГНИ)- =

Активизация ЭКЛЗ: ИТОГ - = - ИТОГ - ИТОГ - (рег.номер) - (.) - + - (ИНН) - (.) - ИТОГ

Отчёты ЭКЛЗ: РЕЖИМ- 16 - ИТОГ - ИТОГ - + + + + (Отчёт по датам сокр.) - ИТОГ - (нач. дата) - ИТОГ - (кон.дата) ИТОГ.

Z-отчёт: РЕЖИМ- 01 - ИТОГ - + (до ГАШЕНИЕ) - =

Время: РЕЖИМ - 04 - ИТОГ - (ЧЧ-ММ) - ИТОГ.

Ладога К (3000 фиск. отч.)

ВКЛ: - «пар0 0» - 1 - 1отд

ФО: МЕНЮ - «P01 0» - 20 - «P20 0» - ИТОГ - «ПАР НП» - (пароль ГНИ) - ИТОГ - + «ПП2 0»(по сменам) + «ПП3 0» - ПР.ИТОГ(сокр) - ИТОГ «ПС3 1» - (нач.дата) - ИТОГ - «ПС3 2» - (кон.дата) - ИТОГ

Закр.архива: МЕНЮ - «P01 0» - 32 - «P32 0» - ИТОГ - «ПАР ПР 0» - 30 - ИТОГ - «(писк)» - ИТОГ - «Е - 023»

Акт. ЭКЛЗ: МЕНЮ - «P01 0» - 31 - «P31 0» - ИТОГ - «ПАР НП 0» - (пароль ГНИ) - ИТОГ - «ДД.ММ.ГГ» - ИТОГ

Отчёты ЭКЛЗ: МЕНЮ - «P01 0» - 21 - «P21 0» - ИТОГ - 20 - ИТОГ + «ЭП2 0» - ПР.ИТОГ(сокр) - «ЭС2 0» - ИТОГ - (нач.дата) - ИТОГ - (кон.дата) - ИТОГ

Z-отчёт: Z - 20 - ИТОГ

Время: МЕНЮ - «P0 10» - 2 - «P0 02» - ИТОГ - «ПАР ПР» - 30 - ИТОГ - «ЧЧ ММ» - (вести время) - ИТОГ

Меркурий130К (2500 фиск. отч.)

ФО: Реж.(Браз) «РАБ НП» - КОД- ИТ - (пароль ГНИ)-«ОНП1»-ИТ- «d1 000000» (нач дата) -ИТ-«d2 000000» - ИТ - ПИ (по сменам - после пароля +ОНП2 - ИТ)

Закр.архива: «Раб EL?» ИТ - «П? ___» (000000) - EL - ПИ 7 раз - «3 AP EL» - ИТ - «П? ___» - 741625 - 3

Акт. ЭКЛЗ: «Раб EL?» ИТ «П? ___» (000000) - EL4E? - ПИ 5 раз - «РЕГ EL» - ИТ - 3

Отчёты ЭКЛЗ: : «Раб EL?» ИТ - П? (000000) - ПИ 5 раз - ИТ - "d1 00 00 00" - (н.дата)- ИТ "d2 00 00 00" - (к.дата)- ИТ - ПИ

Время: включение - инд. времени - X - «BP 00 00 00» - (ЧЧ-ММ-СС) ИТ ИТ

Меркурий180К (2000 ? фиск. отч.)

ФО: Реж.НП-К- (пароль ГНИ)- ОНП1 - ИТ - "d1 00 00 00" - (нач.дата) - ИТ "d2 00 00 00" - (кон.дата) - ИТ

Закр.архива: Реж EL (000000) + + + + + 3.AP EL - ИТ - 3.AP EL?- 1- ИТ

Акт. ЭКЛЗ: Реж EL (000000) + РЕГ EL - ИТ - 00

Отчёты ЭКЛЗ: Реж EL (000000) + + + + EL ДАТА - ИТ - "d1 00 00 00" - (нач.дата)- ИТ "d2 00 00 00" - -(кон.дата)- ИТ

Время: включение - инд. времени - X - «BP 00 00 00» - (ЧЧ-ММ-СС) ИТ ИТ

ОКА-102К (3200 фиск. отч.)

ФО: «Г» - ИТОГ - «УВЕРЕН?» - ИТОГ - (пароль ГНИ) - ИТОГ - (н. дата или смена) - ИТОГ - (к.дата или смена) - ПИ (ИТОГ - полный отчёт)

Закр.архива: «Г» - АН - «3.АР.-?» (замкнуть джампер на плате)- ИТОГ

Акт. ЭКЛЗ: «Г» - # - «А-?» - ИТОГ - «дата» - ИТОГ

Отчёты ЭКЛЗ: «Г» - 1 - # - (нач. дата) - ИТОГ - (кон.дата) - ПИ

Z-отчёт: «П» - 1 - АН - «ГС?» - ИТОГ - «дата» - ИТОГ

Время: «П» - 2 - ИТОГ - (ЧЧ-ММ) - ИТОГ - ИТОГ (Можно при открытой смене!)

ОКА-МК (3200 ? фиск. отч.)

ФО: «Г» - И - «Н.С. хххх» - ПИ(по сменам не надо) - «dA ДД.ММ.ГГ» - И - «ПАРОЛЬ» - (пароль ГНИ) - И - «d1» - (н.дата) И - «d2» - (к.дата) - ПИ (И - полный отчёт)

Закр.архива: «Г» - (вставить переемычку) -АН - «УВЕРЕН?» - 111 - И - «3.АР.-?» - И

Акт. ЭКЛЗ: «Г» - # - «А-?» - И - «дата» - И

Отчёты ЭКЛЗ: «Г» - 1 # - (н.дата или нс) - И - (к.дата или нс) - ПИ

Z-отчёт: «П» - 1 - АН - «ГС?» - И - «дата» - И

Время: «П» - 2 - И - «ЧЧ-ММ-СС» - (ЧЧ-ММ) - И - И

Samsung 4615 RK (3650 фиск. отч.)**ФО:** ключХ- ОТД.ЧЕК – 11111 - ОТД.ЧЕК - + - (пароль ГНИ)- + КРЕД1 – (дата или НС) - - (дата или НС) - ФИСК**Закр.архива:** ключС ОТД.ЧЕК – 55555 - ОТД.ЧЕК – 7777 ПРИХ РАСХ**Акт. ЭКЛЗ:** ключПРОГ ОТД.ЧЕК – 33333 - ОТД.ЧЕК - 8888 #/НП**Отчёты ЭКЛЗ:** ключZ ОТД.ЧЕК – 22222 - ОТД.ЧЕК - -% (дата или НС) #/НП - (дата или НС) #/НП**Z-отчёт** - ключZ ОТД.ЧЕК – 22222 - ОТД.ЧЕК – 1 – ПОДИТОГ**Время:** ключ ПРОГ – ОТД.ЧЕК – 33333 - ОТД.ЧЕК – (ЧЧММ) - X**Sam4S (3650 фиск. отч.)****ФО:** клХ- ОТД.ЧЕК - 11111 - ОТД.ЧЕК – 4 – ИТОГ/НАЛ - + - (пароль ГНИ)- + X – (дата или НС) - - (дата или НС) - ФИСК**Закр.архива:** клПРОГ ОТД.ЧЕК – 33333 - ОТД.ЧЕК – 7000 – ФИСК – «-ССС-» - ФИСК**Акт. ЭКЛЗ:** клПРОГ ОТД.ЧЕК – 33333 - ОТД.ЧЕК – 300 – ФИСК – «-ССС-» - ФИСК**Отчёты ЭКЛЗ:** клПРОГ ОТД.ЧЕК – 33333 - ОТД.ЧЕК – 1600 – ФИСК - «day 0.00» – (нач.дата) - - (кон.дата) - ФИСК

(По сменам – 1800)

Z-отчёт - ключZ ОТД.ЧЕК – 22222 - ОТД.ЧЕК – 1 – ИТОГ/НАЛ – «2-1 0.00» - 1 - ИТОГ/НАЛ**Время:** клПРОГ ОТД.ЧЕК – 33333 - ОТД.ЧЕК - 10 - ИТОГ/НАЛ – ЧЧ-ММ - ИТОГ/НАЛ ИТОГ/НАЛ – ССС - ИТОГ/НАЛ**ШТРИХ-МИНИ-К (2000 фиск. отч.)****ФО:** РЕ - «ВЫБОР» - 5 - X - (пароль ГНИ) - ИТ - «F1-6» - 3 - «дН» - ИТ - (нач. дата) - «дО» - ИТ -

-(кон.дата) - ИТ (По сменам - 5)

Закр.архива: РЕ - «ВЫБОР» - 6 - 00 – (нажать кнопку на плате)X - «С-00» - 00 (дату и время закрытия не печатает)**Акт. ЭКЛЗ:** РЕ - «ВЫБОР» - 6 – 9 - 00**Отчёты ЭКЛЗ:** РЕ - «ВЫБОР» - 6 - «Е1-9» - 3 - «дН» - ИТ - (нач. дата) - «дО» - ИТ - (кон.дата) -1 - ИТ**Z-отчёт:** РЕ - «ВЫБОР» - 3 - «Г1-5» - 2 - «С-00» - 00**Время:** РЕ - 7 - ИТОГ - (ЧЧ-ММ-СС) - ИТОГ – РЕ**ЭКР 2102К (АМ29F010 – 4959, АТ24С256 – 2439, АТ24С512 – 3388 фиск. отч.)****ФО:** режим «раб НП?» - ИТ-ИТ-«ПН» - (пароль ГНИ)- «РегНП?»-ПИ-«ОНП1?»-ИТ-«Н 00.00.00»- (нач.дата)-ИТ-

«О 00.00.00.»- (кон.дата)-ПИ-ИТ («ОНП2» - по сменам)

Закр.архива: реж. «ОСГ5(или2)»- ИТ-«ОСГ .» -8-ИТ «А3?»-ИТ**Акт. ЭКЛЗ:** реж. «ПРОВ» - ИТ-000000-ПИ-«А?» -ИТ**Отчёты ЭКЛЗ:** реж. «ОБГ?» -ИТ- «П?» -000000 – ПИ выбрать «ОБГ5 (или2)» -ИТ- «ОБГ5 (или2)» -

2 – ИТ - -«Н00.00.00»-(нач.дата)-ИТ-«О 00.00.00.»- (кон.дата)-ПИ-ИТ *** 5 – верс.1,2,5 2 – верс.3,4

Z-отчёт: реж. «ОСГ» - ИТ – 000000 – «ОСГ1?» - ИТ**Время:** при включении**ЭЛВЕС-МИКРО-К (2000 фиск. отч.)****ФО:** РЕ - «ВЫБОР» - 5-X-ОПЛ –00-(пароль ГНИ)-ОПЛ-3(5-по сменам)-(нач. дата)-ОПЛ-(кон.дата) ОПЛ.**Закр.архива:** РЕ - «ВЫБОР» - 3-30-ОПЛ - «Г1-7» -7-X-ОПЛ-00**Акт. ЭКЛЗ:** «Е222» - РЕ –«ВЫБОР» - 3-30-ОПЛ-6-ОПЛ-00**Отчёты ЭКЛЗ:** РЕ - «ВЫБОР» - 8-30-ОПЛ-4-(нач. дата)-ОПЛ-(кон.дата) ОПЛ -1**Z-отчёт:** РЕ - «ВЫБОР» - 3 – 30 – ОПЛ – «Г1-7» - 2**Время:** РЕ – X – ОПЛ – (ЧЧ-ММ) – ОПЛ (при закрытой смене)**ЕМКОСТЬ ФП**КАСБИ - 02К (4900 отч.)КАСБИ - 03К (2927 отч.)Меркурий115К (2000 отч.)Миника 1102.1К 530-00 (3388 отч.)Миника 1102.1К 921-00 (2439 отч.)Спарк 617 тк (2927 отч.)Феликс-02К (2000 отч.)Феликс-РК (2000 отч.)Штрих-комбо-ФР-К (2100 отч.)Штрих-мини-ФР-К (2100 отч.)Штрих-ФР-К (2100 отч.)ЭКР3102К (4959 отч.)Элвес-ФР-К (2100 отч.)Fprint 03К (2000 отч.)Fprint 5200К (2000 отч.)Sharp ER-A250 RK (2000 отч.)