

АСПД «ЭЛВЕС-МИКРО»

версия 0.3b сборка 0185

Введение

ПО АСПД «ЭЛВЕС-МИКРО» основано на ПО ККМ «ЭЛВЕС-МИКРО-К» версии 2.0 из которого была удалены все функции работы с ЭКЛЗ. Также были переименованы многие сообщения. Вместо понятия «Фискальная память» (ФП) используется «Некорректируемая память» (НП) при сохранении той же сути. Сообщения «ЧЕК» заменены на «ДОК-Т» и т.п.

В ПО добавлено:

- возможность программирования должности оператора (до 11 символов);
- возможность программирования заголовка документа (до 32 символов);
- печать строки «ПОДПИСЬ » в конце чека;
- печать нескольких пустых строк в наименовании секции;
- ввод цены и секции за единицу товара;
- печать единичного количества.

Режим «Программирование»

Коды символов

0	А	20	Ф	40	(60	<	80	Р	100	d	120	x	140	м
1	Б	21	Х	41)	61	=	81	Q	101	e	121	y	141	н
2	В	22	Ц	42	*	62	>	82	R	102	f	122	z	142	о
3	Г	23	Ч	43	+	63	?	83	S	103	g	123	{	143	п
4	Д	24	Ш	44	,	64	@	84	T	104	h	124		144	р
5	Е	25	Щ	45	-	65	A	85	U	105	i	125	}	145	с
6	Ж	26	Ъ	46	.	66	B	86	V	106	j	126	~	146	т
7	З	27	Ы	47	/	67	C	87	W	107	k	127	\$	147	у
8	И	28	Ь	48	0	68	D	88	X	108	l	128	a	148	ф
9	Й	29	Э	49	1	69	E	89	Y	109	m	129	б	149	х
10	К	30	Ю	50	2	70	F	90	Z	110	n	130	в	150	ц
11	Л	31	Я	51	3	71	G	91	[111	o	131	г	151	ч
12	М	32		52	4	72	H	92	\	112	p	132	д	152	ш
13	Н	33	!	53	5	73	I	93]	113	q	133	е	153	щ
14	О	34	“	54	6	74	J	94	^	114	r	134	ж	154	ъ
15	П	35	#	55	7	75	K	95		115	s	135	з	155	ы
16	Р	36	№	56	8	76	L	96	`	116	t	136	и	156	ь
17	С	37	%	57	9	77	M	97	a	117	u	137	й	157	э
18	Т	38	&	58	:	78	N	98	b	118	v	138	к	158	ю
19	У	39	‘	59	;	79	O	99	c	119	w	139	л	159	я

Код символа «160» удваивает ширину следующего за ним символа.

Таблица 1

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения
1...xxx	1	Название	С 25	25 символов
	2	Цена	Д 6.2	0,00*..999999,99
	3	Секция	Ц 1	0*..8, где 0 – операция с товаром запрещена
	4 ¹	Количество проданного	Д 7.3	0,000*..9999999,999
	5 ¹	Количество возврата	Д 5.3	0,000*..99999,999

¹ - поля только для просмотра (нельзя редактировать).

Таблица 2

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения
1	1	Порядок ввода сумм	Ц 1	0 – начиная с копеек; 1* - начиная с рублей.
	2	Кол-во доступных секций	Ц 1	0* - одна секция; 1 – 9 секций; 2 – 16 секций.
	3	Контрастность печати	Ц 1	0..9
	4	Тип шрифта отчетов	Ц 1	
	5	Тип шрифта в режиме «РЕГИСТРАЦИЯ»	Ц 1	
	6	Работа по кодам товаров	Ц 1	0* - запрещена; 1 – разрешена; 2 – разрешена без гашения по окончании смены.
	7	Разрядность вводимых сумм	Ц 1	0..8*
	8	Работа с кодами товаров	Ц 1	0* - ввод цены и секции товара запрещены; 1 – ввод цены товара разрешен; 2 – ввод секции товара разрешен; 3 – ввод цены и секции товара разрешены.
	9	Разрешение свободной цены	Ц 1	0 – запрещено; 1* - разрешено.
	10	Сфера применения	Ц 1	
	11	Тип налога	Ц 1	
	12	Печать кол-ва записей в НП	Ц 1	0 – запрещена; 1* - разрешена.
	13	Печать названия товара	Ц 1	0 – запрещена; 1* - разрешена.
	14	Печать кода товара	Ц 1	0 – запрещена; 1* - разрешена.
	15	Печать названия секции	Ц 1	0 – запрещена; 1..7 – кол-во дополнительных печатаемых строк.
	16	Печать необнуляемого итога	Ц 1	0 – запрещена; 1 – разрешена по всем записям НП; 2* - разрешена по записям НП с момента последней регистрации ИНН.
	17	Параметры печати сменного отчета с гашением	Ц 2	
	18	Параметры печати текста в начале и конце документа	Ц 2	
	19			
	20	Кол-во минут до перехода в режим пониженного потребления после последнего нажатия клавиши	Ц 2	
	21	Автоматический вход в режим «Регистрация»	Ц 1	0* - запрещен; 1..8 – номер оператора.
	22		Ц 2	
	23	Параметры закрытия смены	Ц 2	1 – обнулять номер документа после закрытия смены.
	24	Длительность подсветки дисплея	Ц 2	0..99
	25	Блокировка по неверному паролю доступа к НП	Ц 1	0* – запрещена; 1 - разрешена.
	26	Макс. допустимое кол-во дней расхождения дат	Ц 2	3*..99
	27	Продолжительность смены	Ц 2	0 – без контроля продолжительности смены; 1 – 24 часа.
	28	Параметры печати налогов	Ц 2	
	29	Междустрочный интервал печати	Ц 2	

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения
	30	Зарезервировано		
	31	Печать ФИО оператора	Ц 1	0* - запрещена; 1 – разрешена в отчетах; 2 – разрешена в режиме «РЕГИСТРАЦИЯ»; 3 – разрешена везде.
	32	Печать строки-разделителя	Ц 1	0* - запрещена; 1 – разрешена в отчетах; 2 – разрешена в режиме «РЕГИСТРАЦИЯ»; 3 – разрешена в отчетах и режиме «РЕГИСТРАЦИЯ»; 4 – разрешена в отчетах НП; 5 – разрешена в отчетах и отчетах НП; 6 – разрешена в отчетах НП и режиме «РЕГИСТРАЦИЯ»; 7 – разрешена везде.
	33			
	34			
	35			
	36			
	37			
	38			
	39			
	40			

Таблица 3

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения
1..8	1	Пароль	Ц 8	0..99999999
	2	Доступ к режимам	Ц 1	
	3	Зарезервировано	Ц 1	
	4	ФИО оператора	С 28	по умолчанию «пустая строка»
	5	Должность оператора	С 11	по умолчанию «Кассир X»
	6	Заголовок документа	С 32	по умолчанию «ДОКУМЕНТ»
	7	Зарезервировано	Ц 1	

Таблица 4

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения
1	1	Разрешение скидки	Ц 1	0* – запрещена; 1 – разрешена только фиксированная; 2 – разрешена с возможностью ввода с клавиатуры.
	2	Размер скидки	Д 3.2	0.00*..100.00
2	1	Разрешение надбавки	Ц 1	0* – запрещена; 1 – разрешена только фиксированная; 2 – разрешена с возможностью ввода с клавиатуры.
	2	Размер надбавки	Ц 3.2	0.00*..100.00

Таблица 5

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения
1	1	Разрешение типа оплаты 2	Ц 1	0* – запрещен; 1 – разрешен.
	2	Наименование типа оплаты 2	С 12	по умолчанию «КРЕДИТОМ»
2	1	Разрешение типа оплаты 3	Ц 1	0* – запрещен; 1 – разрешен.
	2	Наименование типа оплаты 3	С 12	по умолчанию «ТАРОЙ»

Таблица 6

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения
1..10	1	Строка текста	С 32	
	2	Параметры печати строки	Ц 1	

Таблица 7

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения
1..16	1	Название секции	С 28	по умолчанию «пустая строка»
	2	Номер ставки налога	Ц 1	0*..4, где 0 – без налога
	3	Ограничение суммы операции в секцию	Д 6.2	0.00..999999.99*
	4	Номера операторов, которым запрещены операции в секцию	Ц 8	0*..12345678

Таблица 8

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения
1..4	1	Наименование	С 3	по умолчанию «НДС»
	2	Ставка налога	Д 2.2	0.00*..99.99

Таблица 9

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения
1..3	1	Тип устройства	Ц 2	0..15
	2	Скорость обмена	Ц 1	0..9
	3	Тайм-аут	Ц 1	0..9